

Desigo™ Control Point

Écrans tactiles 10,1" et 15,6"


PXM40.E, PXM50.E, PXM40-1, PXM50-1, PXA.V40, PXA.V50



Écrans tactiles de haute qualité pour l'exploitation locale d'installations et la gestion de pièces.

- Optimisés pour la commande locale du système de gestion technique du bâtiment Desigo
- Les PXM40.E et PXM50.E intègrent un serveur web avec interface HTML5.0
- Les PXM40-1 et PXM50-1 sont des clients web communiquant avec un serveur web compatible HTML5.0, par exemple PXG3.W100-1 ou PXG3.W200-1
- Exploitation et observation génériques des fonctions d'installation (alarmes, programmes horaires, calendriers, modification des consignes, affichage des valeurs mesurées etc.)
- Ingénierie hors connexion de graphiques client avec ABT site
- Construction compacte et faible profondeur de montage, pour insertion dans des portes d'armoire électrique
- Montage mural avec cadres de montage à commander séparément
- Afficheurs tactiles capacitifs à haute résolution, en format écran large
- LED de signalisation d'alarme lorsque l'écran est inactif
- Tension d'alimentation 24 V~, 24 V- ou Alimentation via Ethernet (Power over Ethernet)

Domaines d'application




Les écrans tactiles offrent souplesse et adaptabilité :

- Exploitation de l'installation par des techniciens spécialisés
- Exploitation de différents espaces par l'utilisateur final.
- Exemples: un bureau, une salle de conférence, un étage complet
- Dans de très petits projets, l'accès à distance s'effectue directement à partir de l'interface web intégrée
- Dans des projets de grande taille : combinaison de différentes variantes d'écrans tactiles avec des appareils d'exploitation standard compatibles HTML5 (portable, smartphone, tablette)

Les appareils conviennent pour un montage dans des portes d'armoire ou sur un mur par le biais d'un cadre de montage à commander séparément.

Fonctions

Exemple pour une installation primaire



Paramètres

Pour le confort des utilisateurs, l'écran tactile met à disposition différents réglages. Une session doit être ouverte pour que leur modification soit possible.

Pour en savoir plus, voir la documentation d'ABT-SSA.

Fonction	Description																					
Luminosité	Régler la luminosité de l'écran.																					
Format de l'heure	24 heures ou 12 heures (am/pm).																					
Format de date	Il existe 8 variantes.																					
Langues	Langue configurée sur l'écran tactile: L'appareil prend en charge 20 langues. Par défaut, l'interface de commande est affichée en anglais.																					
	<table><tbody><tr><td>Arabe</td><td>Italien</td><td>Roumain</td></tr><tr><td>Danois</td><td>Japonais</td><td>Russe</td></tr><tr><td>Anglais</td><td>Coréen</td><td>Chinois simplifié</td></tr><tr><td>Finois</td><td>Norvégien</td><td>Chinois traditionnel</td></tr><tr><td>Français</td><td>Persan/Farsi</td><td>Espagnol</td></tr><tr><td>Allemand</td><td>Polonais</td><td>Suédois</td></tr><tr><td>Hindi</td><td>Portugais</td><td>Turc</td></tr></tbody></table>	Arabe	Italien	Roumain	Danois	Japonais	Russe	Anglais	Coréen	Chinois simplifié	Finois	Norvégien	Chinois traditionnel	Français	Persan/Farsi	Espagnol	Allemand	Polonais	Suédois	Hindi	Portugais	Turc
Arabe	Italien	Roumain																				
Danois	Japonais	Russe																				
Anglais	Coréen	Chinois simplifié																				
Finois	Norvégien	Chinois traditionnel																				
Français	Persan/Farsi	Espagnol																				
Allemand	Polonais	Suédois																				
Hindi	Portugais	Turc																				
Clavier	L'interaction avec le clavier correspond à la tendance actuelle des produits grand public comme les smartphones, les tablettes etc.																					
Fin de session auto	Intervalle avant la fin de session : 5, 10, 15, 30, 45, 60 minutes. La fin de session automatique peut être réglée entre 5 et 60 minute, avec la possibilité de la désactiver pour des interventions techniques particulières.																					
Economiseur d'écran	Activé après 15 minutes, réglage usine : Activé																					

LED d'alarme

La présence d'une alarme est signalée par une LED, située en haut à droite de l'écran tactile.

Vue d'ensemble des fonctions

Pour les fonctions et limites du système, voir le manuel d'étude et d'installation de Desigo Control Point, A6V11211560.

Références et désignations

Référence	Code article	Description
PXM40.E	S55623-H129	Écran tactile BACnet/IP (avec serveur web intégré)
PXM50.E	S55623-H130	Écran tactile BACnet/IP (avec serveur web intégré)
PXM40-1	S55623-H132	Écran tactile (client web)
PXM50-1	S55623-H133	Écran tactile (client web)

Accessoires

Référence	Code article	Description
PXA.V40	S55842-Z119	Cadre de montage mural pour PXM40.E, PXM40-1
PXA.V50	S55842-Z120	Cadre de montage mural pour PXM50.E, PXM50-1

Les cadres de montage mural doivent être commandés séparément.


Documentation	Document N°
Fiche produit écrans tactiles 7", PXM30-1, PXM30.E	A6V10933111
Fiche produit serveur web PXG3.W100-1, PXG3.W200-1	A6V10808336
Manuel d'étude et d'installation de Desigo Control Point	A6V11170804
Manuel d'utilisation de Desigo Control Point	A6V11211557
Manuel d'ingénierie de Desigo Control Point	A6V11211560
Aide en ligne d'ABT-SSA	--

Vous pouvez télécharger les documents apparentés comme les déclarations relatives à l'environnement et les déclarations CE, entre autres, à l'adresse Internet suivante :

<http://siemens.com/bt/download>

Remarques

Sécurité

	<p>⚠ ATTENTION</p>
	<p>Consignes de sécurité spécifiques aux pays</p> <p>Le non-respect des consignes de sécurité spécifiques aux pays peut entraîner un danger pour les personnes et les biens.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veuillez respecter les indications de sécurité en vigueur dans votre pays et les directives de sécurité appropriées.

Indications pour l'ingénierie

Pour plus d'informations sur les longueurs de câbles, topologie, etc. : Voir le manuel d'étude et d'installation de Desigo Control Point, A6V11170804.

Montage

Types de montage

Les écrans tactiles sont conçus pour

- Montage en porte d'armoire
- Montage sur une cloison creuse avec cadre de montage à commander séparément

Instructions de montage

Les instructions de montage sont livrées avec le produit.

Découpe pour montage en armoire et montage mural

Voir Encombresments.

Installation

L'alimentation est raccordée à un bornier à vis amovible.
Ce branchement n'est pas nécessaire en cas d'alimentation via Ethernet (Power over Ethernet).

Mise en service

Les écrans tactiles peuvent être mis en service sans outils.

Tous les paramètres réseau requis peuvent être directement réglés sur l'appareil.

Pour l'exploitation avec des vues standard, aucune ingénierie supplémentaire n'est nécessaire.

Chaque appareil dispose d'un numéro d'identification unique pour la mise en service. Il se trouve sur l'étiquette de code-barres amovible.

Maintenance

Nettoyage

Les écrans tactiles sont sans entretien.

Vous pouvez nettoyer l'écran de l'appareil à l'aide d'une lingette nettoyante pour écrans de smartphones ou d'un chiffon microfibre pour écrans ou lunettes.

Mise à niveau du firmware

Les mises à niveau du firmware sont chargées avec ABT Site (doit être lancé par l'utilisateur au démarrage).

On peut utiliser à cet effet la prise Ethernet ou USB.

Réparation

Les appareils ne peuvent pas être réparés. Le cas échéant on remplace l'appareil complet.

Recyclage



Les appareils sont à considérer comme des produits électroniques au sens de la directive européenne, et ne doivent pas être éliminés comme des déchets domestiques.

- Recyclez les appareils selon les circuits prévus à cet effet.
- Respectez la législation locale en vigueur.

Alimentation

Tension d'alimentation Très basse tension de sécurité (TBTS) ou Très Basse Tension de Protection (TBTP) selon HD384	24 V~ ± 20 % (TBTS, TBTP) 24 V~ classe 2 (US) 24 V~ ±15% (TBTS/TBTP) 24 V~ classe 2 (US) 48 V~ (PoE classe 4, alternative mode A) (les switches et injecteurs PoE doivent être conformes à IEEE 802.3at)	
Fréquence	50/60 Hz	
Consommation maximale pour 24 V~ pour 24 V~ PoE	PXM40.E, PXM40-1 32 VA maximum 21 W maximum 22 VA maximum	PXM50.E, PXM50-1 42 VA maximum 26 W maximum 25 W maximum
Bornes à vis pour sections de fil jusqu'à	2,5 mm ²	
Fusible externe de la ligne d'alimentation (UE) <i>Alimentation en 24 V~/~</i>	Fusible 10 A à fusion lente ou Disjoncteur max .13 A Caractéristiques de réponse B, C, D selon EN 60898 ou Alimentation avec limitation du courant de 10 A max.	

Affichage

	PXM40.E, PXM40-1	PXM50.E, PXM50-1
Taille	10,1"	15,6"
Résolution	1280 x 800	1366 x 768
Type	TFT	
Nombre de couleurs	16,2 millions	
Angle de vue H/V	Généralement 150 / 145°	
Rétroéclairage	Diode LED, variable	
Dalle tactile	Capacitive projetée	

Raccordements

Bornes à vis, embrochables	
Fil rigide ou souple en cuivre avec embout	1 x 0,6 mmØ à 2,5 mm ² (22 à 14 AWG) ou 2 x 0,6 mmØ à 1,0 mm ² (22 à 18 AWG)
Fil souple en cuivre sans embout	1 x 0,6 mmØ à 2,5 mm ² (22 à 14 AWG) ou 2 x 0,6 mmØ à 1,5 mm ² (22 à 16 AWG)
Longueur à dénuder	6...7,5 mm (0.24...0.29 in)
Vis à fente	Tournevis taille 1 avec lame de Ø ≤ 4,5 mm
Couple de serrage max.	0,6 Nm (0.44 lb ft)

Interface Ethernet	
Prise	2 x RJ45, blindées
Type d'interface	100BASE-TX, compatible IEEE 802.3
Vitesse de transmission	10 / 100 Mbits/s, détection auto
Protocole	BACnet sur UDP/IP
Isolation galvanique de la référence du système ↓	Oui

Ports USB 2.0	
Prise	Type B (Device)
Débit binaire (USB 2.0 full speed)	12 Mbit/s
Circuit de protection contre les surtensions et les surintensités	Oui
Isolation galvanique de la référence du système ↓	Non

Conformité

Conditions environnementales et classification de protection	
Classification selon la norme EN 62368-1 <ul style="list-style-type: none"> Degré d'encrassement Catégorie de surtension 	<ul style="list-style-type: none"> 2 III
Construction	Avec des appareils de classes d'isolement I et II
Protection du boîtier selon EN 60529 <ul style="list-style-type: none"> De face De dos (pour montage en armoire) 	<ul style="list-style-type: none"> IP54 IP20
Conditions climatiques <ul style="list-style-type: none"> Transport (en emballage de transport) selon EN 60721-3-2 Fonctionnement, selon EN 60721-3-3 (montage mural) Fonctionnement selon EN 60721-3-3 (montage en armoire) 	<ul style="list-style-type: none"> Classe 2K3 Température -25...70°C (-13... 158 °F) Humidité de l'air 5...90 % Classe 3K4 Température -0...40 °C (32... 104 °F) Humidité de l'air 5...90 % (sans condensation) Classe 3K5 Température -0...50 °C (32... 122 °F) Humidité de l'air 5...90 % (sans condensation)
Conditions mécaniques <ul style="list-style-type: none"> Transport selon EN 60721-3-2 Fonctionnement selon EN 60721-3-3 	<ul style="list-style-type: none"> Classe 2M2 Classe 3M2
Hauteur maximale d'utilisation	3000 m au dessus du niveau de la mer


Normes, directives et homologations	
Norme relative aux produits EN 62368-1	Équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication - Partie 1 : exigences de sécurité
Compatibilité électromagnétique	pour un environnement résidentiel, commercial et industriel
Conformité européenne (CE)	Cf. Déclaration de conformité CE CM1T9292xx ¹⁾
Conformité EAC	Conformité eurasiatique
Conformité RMC	Cf. déclaration RMC CM1T9292en_C1 ¹⁾
Homologation UL (US)	UL 916, http://ul.com/database
Homologation cUL (Canada)	cUL 916, http://ul.com/database
FCC	47 CFR Part 15 Class B
Certification CSA	C22.2, http://csagroup.org
BACnet (PXM40-E, PXM50-E seulement)	B-OD
Respect de l'environnement ¹⁾	La déclaration environnementale précise les caractéristiques du produit liées au respect de l'environnement (conformité à la directive RoHS, composition des matériaux, emballage, bénéfice pour l'environnement, mise au rebut).

¹⁾ Ces documents sont téléchargeables sur <http://siemens.com/bt/download>.

Boîtier


	PXM40.E, PXM40-1	PXM50.E, PXM50-1	PXA.V40	PXA.V50
Dimensions	cf. "Encombrements"			
Couleur	Cadre aluminium mat; verre réfléchissant		Acier galvanisé	
Poids sans/avec emballage	1810 / 2264 g	3788 / 4662 g	1206 / 1640 g	2104 / 2917 g

Bornes de raccordement




Toutes les dimensions sont indiquées en mm et en pouces.

PXM40-1, PXM40.E




A6V10933114_M08_01

PXA.V40




A6V10933114_M06_01

Découpe d'armoire




A6V10933114_M02_01

Découpe murale




A6V10933114_M01_01

PXM50-1, PXM50.E




A6V10933114_M07_01

PXA-V50




A6V10933114_IM05_02

Découpe d'armoire



A6V10933114_IM04_01

Découpe murale



A6V10933114_IM03_01



Oracle et Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Oracle Inc.